



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Оптический извещатель инфракрасный + FM Sync

DS-PI-Q100/FM



www.hikvision.ru

DS-PI-Q100/FM



Общая информация

- FM Sync
- Частотная модуляция: канал 1 – канал 7
- 4 луча
- Дальность обнаружения 100м
- Защита от дождя, пыли и насекомых
- Защита от мороза и росы
- Высококачественная асферическая линза

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-PI-0100/FM
Дальность действия	130м
Максимальная дальность	1300м
Количество лучей	4
Метод детекции	Одновременно пересекающие 4 лучей
Источник света	Цифровой импульсный ИК-светодиод
Время отклика	50-700мс
Выбор канала	4 канала C-1~CН4
Тревожный выход	F0RM (H0/H3 изменяемый), DC 30В C.5А макс.
Выход тампера	Выходной контакт 1в DC 30В C.05А макс.
Угол настройки лучей (по горизонтали)	18C° (±9C°)
Угол настройки лучей (по вертикали)	24° (±12°)
Устойчивость к роsee/морозу	Маска, опционально подстрел
Основное	
Питание	DC10.5-28В
Рекомендуемые параметры питания	DC 12В или 24В
Ток питания	105мА
Рабочие условия	-25°C...+55°C
Материал	Пластик
В комплекте	8 шурупов, 2 фильтра
Размеры	353 × 99 × 104мм
Вес	1970г (передатчик и пoлyчaтeль)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -25 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.