

ВВЕДЕНИЕ

- Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки SpezVision.
- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным паспортом.
- При получении изделия проверьте комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом гарантийном талоне, наличие и сохранность пломб.
- Новая линейка видеорегистраторов SpezVision с возможностью записи видео в высоком разрешении 1080N.
- Регистраторы позволяют построить полноценную систему видеонаблюдения с минимальными затратами и оборудовать место наблюдения, используя минимум пространства.
- Просмотреть изображение непосредственно с регистраторов пользователь может как с помощью интерфейса VGA, так и с HDMI.
- Регистратор имеет звуковой вход для подключения микрофона, что позволяет осуществлять аудиоконтроль за действиями сотрудников, посетителей и третьих лиц, оказавшихся на территории охраняемого объекта.


Мобильные устройства	iOS, Android (приложение xmeuye)
CMS	CMS для Windows с поддержкой cloud
Cloud	xmeuye.net
3G/Wi-Fi	нет/нет
Функции по сети	просмотр в реальном времени, воспроизведение архива, удалённая настройка, локальная настройка, настройка системы
Питание	DC 12V / 2A
Размеры (ДхШхВ)	255x210x40 мм
Вес	0,8 кг
Рабочая температура	от 0°С до +40°С

*Приведённые данные являются приблизительными, устанавливались экспериментально и даны в качестве начальной справки.

ОБЩИЙ ВИД



- | | |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | Дистанционный IR-датчик |
| 2 | Индикатор питания |
| 3 | Индикатор записи |
| 4 | Индикатор тревоги |
| 5 | Кнопка вызова «Главного меню» |
| 6 | Кнопка «Выход» |
| 7 | Кнопки навигации |
| 8 | Кнопка «Подтверждение выполнения операции» |



- | | |
|----|------------------------------------------------|
| 9 | Входные разъемы BNC для подключения камер |
| 10 | Выходные разъемы RCA аудио/BNC видео |
| 11 | HDMI порт |
| 12 | VGA порт |
| 13 | Входные разъемы RCA для подключения микрофонов |
| 14 | USB 2.0 |
| 15 | RJ-45 разъем LAN |
| 16 | Разъем RS-485 для подключения PTZ-камер |
| 17 | Разъем питания 12 В DC |

*Общий вид устройства может отличаться от приведенного, в зависимости от применяемого корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	HQ-9408ZB
Формат видео	NTSC / PAL
Видео вход	8 канала / BNC
Аудио вход/выход	4 канал RCA/1 канал RCA
Видео выход	1 VGA, 1 HDMI, 1 BNC.
Разрешение	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
Режим отображения	полноэкранный режим, 1/4, 1/8 канала одновременно.
Разрешение и режимы записи:	
AND	8x1080N-12 к/с, 8x960H-22 к/с, 8x720P-25 к/с
Скорость записи	макс. 200 к/с
Формат сжатия видео/аудио	H.264/G.711
ОС	Embedded Linux
Мультизадачность	«живой просмотр», запись, воспроизведение, работа в сети, резервное копирование.
Режимы записи	ручная, по расписанию (постоянная запись, движение)
Индикация	питание
Журнал событий	Система, конфигурация, тревожное событие и т.д. стандартная скорость: x1 ускоренный просмотр: x1, x2, x3, x4
Воспроизведение	перемотка назад: x1, x2, x3, x4; обратное воспроизведение; функция поиска: время/событие

Сетевой протокол	SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE/DDNS/DNS/NTP/UPnP/RTSP/FTP/NET IP/P2P (облачный сервис)
Жесткий диск (HDD)	1x4 TB SATA HDD 3,5"
Резервирование	2xUSB 2.0
Обновление	через порт USB, через web-интерфейс
Язык	мультиязычный (в т.ч. русский)
Управление	USB-мышь / через web-интерфейс
Управление по сети	Internet Explorer + ActiveX

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Регистратор	1 шт.
Блок питания	1 шт.
USB-Мышь	1 шт.
Метизы крепления HDD	4 шт.
Руководство по быстрой настройке	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

*Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и изменяться без предварительного уведомления.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Монтаж устройства должен производиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.
- Не рекомендуется устанавливать сетевой видеореги­стратор в местах, где возможно попадание на объектив и корпус прямых солнечных лучей, повышенного испарения или паробразования, загазованных или сильно запылённых местах, местах с повышенной вибрацией.
- Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте. При питании устройства постоянным напряжением, необходимо использовать стабилизированный источник питания и соблюдать полярность подключения выводов.
- Защита устройства от повреждения высоким напряжением (грозовых разрядов и высоковольтных импульсных наводок) эффективна только в случае правильного заземления изделия, а также всего оборудования, к которому устройство подключается, в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50571.21, ГОСТ Р 50571.22.
- Запрещается использование “нуля” сети вместо заземления.
- Корпус сетевого видеореги­стратора не должен иметь электрической связи с общим проводом.
- При использовании нескольких сетевых видеореги­страторов, желательно чтобы между ними не было гальванической связи, т.е. каждый источник сигнала должен иметь свой блок питания, либо применяется гальваническая развязка.
- Запрещено устанавливать сетевой видеореги­стратор на металлические поверхности, ангары, столбы и прочие подобные объекты без соответствующего заземления.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта (в железнодорожных вагонах, в закрытых автомашинах, герметизированных отсеках самолётов, трюмах судов и т. п.) на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными изделиями к кузову транспортного средства с целью предохранения её от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключая удары и повреждения коробок.
- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°С до +70°С.
- Хранение видеореги­страторов допускается в упаковке изготовителя на стел­лажах в закрытом неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более 1 года при температуре -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 98%.

**СРОК ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «SPEZVISION»
СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА.**

**ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «MIRACLE»**

дата

проверил

дополнительные отметки



ПАСПОРТ 8 каналный АНД видеореги­стратор HQ-9408ZB

www.spezvision.ru



декларация о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-РУ.ОМ02.В.26272

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО «ПАЛЛАДА»

394014 Россия, г. Воронеж,

ул. Менделеева, д. 16

8-800-555-74-55

(бесплатный звонок по России)

E-mail: info@spezvision.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

8 (473) 207-84-65, доб. 1

E-mail: support@spezvision.ru

www.spezvision.ru